




KIT PRACTICO 130 + OPTIMATIC 55

- Inverter de 130Amp al 40%.
- Soldador completo con accesorios soldadura, maletín de aluminio, cepillo-piqueta.
- KIT con pantalla electronica OPTIMATIC 55.
 - Válido para generador.
 - TIG por raspado.
 - Regulación DIGITAL.



Hot-Start



Generator OK



Anti STICK



Arc Force

Principales características:

Los modelos **PRACTICO** son equipos dentro del segmento **INVERTER MINI** de soldadura de electrodos revestidos y TIG, consiguiendo una relación peso-prestaciones inigualable. Todo esto, a un precio extremadamente competitivo.

- Relación peso-potencia sin igual.
- Facilidad de uso gracias a la tecnología **INVERTER** suministrando corriente continua **DC**.
- Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
- Conectable a **generadores** con un amplio rango de voltajes de utilización.
- Equipado con los dispositivos **Arc-Force** y **Hot-Start**.
- Posibilidad soldadura **TIG**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	40%
Rango de regulación	1-130A
Intensidad MAX.	130A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	80A
Técnicos	
Electrodos utilizables TIG	1.6mm - 3.2mm
Electrodos utilizables MMA	1.6 - 3.2 mm
Estructurales	
Ventilación	FORCED
Peso	2Kg
Panel regulación	SOLTER DIGITAL
Normas	EN60974-1
Indice de protección	IP21
Dimensiones	210x100x137mm
Eléctricas	
Voltaje en vacío	62V
Rango de utilización	220V - 240V
Potencia absorbida max.	7kva
Fusible	16A
Conexión	230V - 1Ph